

NOLTA Produktneuheit

Motorschutzstecker IP67



Produktinformation

Der NOLTA Motorschutzstecker IP67 wurde speziell für den Einsatz in Anwendungsgebieten mit erhöhten Schutzanforderungen entwickelt, z.B. bei Feuerwehren und Katastrophenschutz. Die Drucktasterausführung garantiert **höchste Dichtigkeit bei absolut zuverlässigem Schaltverhalten**.

Die Geräte sind mit einer thermisch-elektromagnetischen Auslösung bestückt. Der angespritzte Steckervorsatz sorgt für maximale Stabilität.

- Schutzart **IP67 DIN EN 60529**
- Passend für **CEE IP 67 Steckdosen**
- Geprüft durch **CSA-Group, Nr.: 70060257**
- **GUV-V C53 §29 Abs. 1** UVV „Feuerwehren“
- Für den Einsatz mit Tauchmotorpumpen **TP 8/1**
- **NA 031-02-02-10 AK** „Schutzschalter“

Technische Daten

Mech. Lebensdauer:	1 x 10 ⁵ (Schaltspiele)
Nennbetriebsspannung:	400 V AC
Nennbetriebsstrom:	min. 0,1 A max. 32,0 A
zul. Netzfrequenz:	50 - 60 Hz
Temperaturbereich:	- 25...+ 50 °C
Magn. Auslösung:	Ja
Temp.-Kompensation:	Ja
Gehäuse:	Polycarbonat
Schutzart:	IP67
Kabeleinführung:	M 32 x 1,5
Spannbereich:	11 - 21 mm

Entspricht den Vorgaben gemäß des DGUV Infoblattes 02 „Druckwasserdichte Steckvorrichtungen im Feuerwehrdienst“.

Lieferbare Versionen:

Einstellbereich wählbar von 0,1 - 32A

Spannung Frequenz	Stecker- Stifte	CEE	Ausstattung	Artikelnummer
400V / 50-60Hz	3P+E+N	16A		50 5742..
400V / 50-60Hz	3P+E+N	16A	Phasenwender und Drehfeldkontrolle	50 5747..
400V / 50-60Hz	3P+E+N	32A		50 6742..
400V / 50-60Hz	3P+E+N	32A	Phasenwender und Drehfeldkontrolle	50 6747..

weitere Versionen auf Anfrage

Nolta GmbH
Industriestrasse 8
35091 Cölbe
Germany

Tel. +49(0)6421/9859-0
Fax +49(0)6421/9859-28
www.nolta.de
info@nolta.de

